# **Retigo Combionline®**



TUTORIAL K PŘIPOJENÍ



### Obsah

1.	REGISTRACE DO SYSTÉMU RETIGO COMBIONLINE®	4
2.	AKTIVACE RETIGO COMBIONLINE® V ZAŘÍZENÍ	4
3.	KROKY PO PŘIPOJENÍ	5
4.	POSTUP PRO STARŠÍ ZAŘÍZENÍ BEZ VERIFIKAČNÍHO KÓDU	8

## 1. Registrace do Retigo COMBIONLINE®

Abyste mohli využívat všech výhod systému Retigo Combionline<sup>®</sup>, je nutné se nejdříve zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet na adrese www.combionline.com

Po vyplnění a odeslání formuláře je potřeba vyčkat na potvrzovací email, ve kterém bude odkaz pro ověření vámi zadané emailové adresy. Teprve po potvrzení emailové adresy bude vaše registrace kompletní.

# 2. Aktivace Retigo COMBIONLINE® v zařízení

Předpokladem je, aby bylo zařízení připojené k internetu. Pokud konvektomat není připojen k internetové síti, kontaktujte svého servisního partnera.

Zkontrolujte nastavení IP adresy v servisním menu: Nastavení / Servis / Parametry / Síťový přístup / Síťové připojení / Nastavení adresy IP

Z výroby je pro síťové rozhraní defaultně nastavena volba "DHCP", což je vyhovující pro většinu počítačových sítí. Pro složitější sítě se zvláštním nastavením je možné nastavit síťové rozhraní manuálně. V tomto případě je nutné získat patřičné síťové parametry od správce dané počítačové sítě.

# Aktivace Retigo COMBIONLINE®

1. Jděte do Nastavení

- 2. Vyberte Uživatelské nastavení
- 3. Zadejte uživatelský kód
- 4. Zvolte Combionline



- 5. Zatrhněte Povolit
- 6. POZOR! U starších zařízení může na displeji vyskočit hláška o nutnosti zadat tzv. verifikační kód v takovém případě dále postupujte podle kapitoly 4.
- 7. Zvolte Uživatelský účet
- 8. Pokračujte na Registrační email
- 9. Zadejte email, který jste použili při registraci do systému Retigo Combionline® a stiskněte tlačítko OK



Pokud registrace proběhla úspěšně, na displeji se zobrazí hláška: Zařízení bylo úspěšně zaregistrováno k vašemu uživatelskému účtu.

V menu Combionline se položka Stav změní na Connected.

V případě, že zadáte špatnou emailovou adresu nebo email, který není registrován v systému Retigo Combionline®, zobrazí se na obrazovce následující upozornění: Registrační email neexistuje. Vytvořte si svůj uživatelský účet na stránkách combionline.com a zkuste to znova.

# 3. Kroky po připojení

#### Název připojeného zařízení

V menu Jméno zařízení lze připojené zařízení libovolně přejmenovat. Po přihlášení do systému Retigo Combionline® pak zařízení uvidíte pod daným názvem. Přejmenovat zařízení je vhodné zejména v případě, když připojujete více zařízení najednou, abyste je na první pohled jednoduše rozlišili.

Po přihlášení do systému Retigo Combionline<sup>®</sup> se nově zaregistrované zařízení objeví v sekci Moje zařízení. Jméno se zobrazí vedle ikony konvektomatu ve sloupci Název

₩ Filtrovat	611
Název	
Blue	e 611i



#### Automatická aktualizace SW

Pokud je tato volba aktivní, tak v případě vydání nové oficiální verze softwaru si zařízení novou verzi automaticky stáhne do paměti a vyzve uživatele k instalaci. Uživatel si může zvolit, zda chce novou verzi softwaru instalovat ihned nebo později. V případě odložení se notifikace objeví znovu při dalším zapnutí zařízení.

#### Povolení dálkového ovládání

Aktivace této volby umožní ovládat zařízení na dálku pomocí zobrazení displeje v prostředí systému Retigo Combionline<sup>®</sup>. Tímto způsobem lze zařízení ovládat přes mobilní telefon, tablet nebo PC. Pokud tato volba není aktivní, lze displej zařízení na dálku zobrazit, ale nelze jej na dálku ovládat.



#### Přidání Online kuchařky na obrazovku

Kliknutím na hamburger menu se dostaneme ke správě profilů. Upravíme aktuální profil a přidáme tlačítko Online kuchařky.



Příklad: Aby domovská obrazovka zůstala kompaktní, tlačítko POSLEDNÍCH DESET bylo nahrazeno tlačítkem Online kuchařky.

Easy cooking	^	2:04 odp.		Ξ
Posledních deset			łuční režim	
_ ☆ <u>=</u> +		· ```	asy cooking	
Oblibené Programy Extras			Online kuchař	ika
Nastavení Mytí Nápověda		<b>☆</b> Oblíbené	EE Programy	+ Extras
online kuchařka ← Zpět Ok		<b>V</b> astavení	AN Mytí	<b>?</b> Nápověda

Veškeré recepty poslané z Retigo COMBIONLINE® se ukládají do Online kuchařky.

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že programy nahrané přes Retigo Combionline<sup>®</sup> budou vždy nahrány do kořenové složky Online kuchařky. Pokud totiž odešlete program na více zařízení současně, systém nemůže znát všechny složky (vytvořené uživatelem), které se mohou na každém zařízení lišit.

#### Správa nahraných receptů

Nahrané recepty do zařízení najdeme v Retigo Combionline® pod tlačítkem Moje online kuchařka v zařízení, kde se dostaneme přes detail zařízení.



Zde můžeme vytvářet složky, u kterých lze zvolit i piktogram z přednastavených obrázků pro skupiny programů vytvářet přímo nové programy, a to i programy s časováním zásuvů.

Moje zařízení > Nová zařízení

Moje online kuchařka v zařízení My Profile > Blue 611i > Moje online kuchařka v zařízení

Název receptu		F Nová složka	×
Fil	Pork	<ul> <li>Nový program</li> <li>Nové časování zásuvu</li> </ul>	
LET I	Beef	Výběrem receptu/složky zobraz	zíte další akce
Z	Poultry		<b>≟</b> Ø

Jednotlivé programy lze mazat, kopírovat nebo libovolně přesouvat.

My Profile > Blue 611i > Moie online kuchařka v zařízení **1** 

Low-Cook Ribeye Steak Hovězí Čínská

#### Příklad složky s programem Grilovaná zelenina



Moje zařízení > Nová zařízení

#### Detail zařízení

My Profile > Blue 611i > Detail zařízení

611i		
ní notifikací	Moje online kuchařka v zařízení	Profily zařízení



## 4. Postup pro starší zařízení bez verifikačního kódu

Pokud se rozhodnete aktivovat Retigo Combionline® na starších zařízeních, kde ještě nebyl na štítku uváděn tzv. Verification Code a nebyl ani zadán v servisním menu, tak po aktivaci volby Combionline se na displeji objeví hláška o nutnosti zadat verifikační kód.

V takovém případě je nutné kontaktovat výrobce a sdělit výrobní číslo zařízení, pro které potřebujete Retigo Combionline® aktivovat. Výrobce na základě výrobního čísla zařízení vygeneruje nový verifikační kód a obratem vám ho zašle.

Přejděte do menu Nastavení / Servis / Parametry / Verification code a kód zadejte ručně.

U zařízení vyrobených cca od října 2020 je verifikační kód uveden na výrobním štítku:

Verification code	Parametry		
Pro povoleni funkce je potřeba opravit chybné nastavení verifikačního kódu v menu Nastavení/Servis/Parametry	Nadmořská výška       •         0 m       •         Hlídání vodního filtru       •         Chlazení odpadu       •         Bojler       •         Výrobní číslo       •         439282003       •         Verification code       •		
	Síťový přistup		
Ok	← Zpět		

retig	<b>)</b> O°	Láň 2310 CZ-756 64 Rơ Tel.+420 57 e-mail:info@ www.ret	, PS 43 ožnov p. R. 1 665 511 retigo.com t <b>igo.cz</b>		
B 1011 i					
TYPE: TYP:	RP	VOLTAGE: NAPĚTÍ:	380-415V		
MODEL:	2E1011IA	CURRENT: PROUD:	28,1-30,1A		
SERIAL No.: VÝR.Č.:	446682007	PHASE: FÁZE:	ЗN		
MFG DATE: DATUM VÝROBY:	07/2020	POWER: PŘÍKON:	16,8-19,9kW		
WEIGHT: HMOTNOST:	138kg	FREQUENCY: FREKVENCE:	50-60Hz		
MAX CAPACITY: MAX VÁHA POTRAVINY:	55kg	CONNECTION PRIVOD	: 5G4		
		V.CODE: OVĚŘOVACÍ KÓD:	6093		
			<b>IPX5</b>		

### Poznámky



